

仕様書

TAKEX

品名	テンキー付非接触カードスイッチ		
品番	ACS - 102		
電源電圧	DC 10 ~ 30V (極性あり)		
消費電流	260mA以下		
入力	<ul style="list-style-type: none"> ・セット・リセット入力 : 無電圧接点入力 (a 接点 / b 接点切替式) ・ル - プ入力 : 無電圧接点入力 (a 接点 / b 接点切替式) ・電気錠解錠出力禁止入力 : 無電圧接点入力 (a 接点) ・予備灯入力 : 無電圧接点入力 (a 接点) 		
出力	<ul style="list-style-type: none"> ・セット・リセット出力 : 無電圧接点出力 (c 接点) AC / DC 30V · 0.1A ・電気錠解錠出力 : 無電圧接点出力 (a 接点) AC / DC 30V · 0.1A ・警報出力 : 無電圧接点出力 (b 接点) AC / DC 30V · 0.1A ・タンパ - 出力 : 無電圧接点出力 (b 接点) AC / DC 30V · 0.1A 		
操作キ -	<ul style="list-style-type: none"> ・数字キ - (10 個) : 0 ~ 9 (赤色バックライト表示) ・機能キ - (2 個) : *、# (赤色バックライト表示、#のみ常時点灯) 		
表示灯		運用モ - ド時	登録モ - ド時
	セット・リセット表示灯 (赤 / 緑 / (橙) LED)	セット・リセット 状態表示	照合方法表示
	ル - プ表示灯 (赤 / 緑 / (橙) LED)	ル - プ状態表示	動作範囲表示
	電気錠解錠出力表示灯 (緑 LED)	電気錠解錠出力時点灯	カ - ド登録有無
	予備灯 (緑 LED)	他接続機器の状態表示	
	エラ - 表示灯 (赤 LED)	エラ - 発生時点灯・ 点滅	ユ - ザ - 暗証番号 登録有無
	電源表示灯 (緑 LED)	運用モ - ド時点灯	登録モ - ド時点滅
	登録番号表示部 (赤色 7 セグメント LED x 3)	登録番号表示	
登録数	最大 1000 件 (1 登録につき、カ - ドデ - タ 1 枚、ユ - ザ - 暗証番号 1 通り (1 ~ 8 桁))		
マスタ - 暗証番号	1 通り (4 ~ 8 桁)		
内蔵電子ブザー	<ul style="list-style-type: none"> ・キ - 操作音 (無音可) ・照合音 / エラ - 音 / 登録・抹消音 / ル - プチェック異常音 (無音可) ・警報音 (無音可) 		
運用モ - ド	ラッチモ - ド、ワンショットモ - ド、3 路リモ - トスイッチモ - ド		
付帯機能	<ul style="list-style-type: none"> ・警報メモリ機能 (ラッチモ - ド、ワンショットモ - ドのみ) ・強制出力機能 (ラッチモ - ド、ワンショットモ - ドのみ) 		
配線接続	端子式		
使用可能周囲温度	- 10 ~ + 50 (但し結露なきこと)		
設置場所	屋内・半屋外壁面 (直接雨のかからない場所)		
質量	約 450 g		
外觀	ABS 樹脂 (シルバーメタリック塗装)		

品名 **テンキー付
非接触カードスイッチ**

品番 **ACS - 102**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.